SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: KIT POWERCAPÈ ACTIVEÊ IP	**Codice: FA2341**	**FA23 PROT. VIE RESPIRATORIE ELETTRORESPIRATORI**

Descrizione

Lôunit¨ PowercapÈ Active ¯ la soluzione leggera ed ergonomica capace di lavorare efficientemente in ambienti molto polverosi, completa di visore, nr. 2 filtri TH1P, caricabatteria multiregionale e stazione per ricarica.

- Protezione respiratoria con Assigned Protection Factor (APK) 10 equivalente a FFP2. La maschera d¨ una fornitura rinfrescante e confortevole 160 l/min di aria filtrata, eliminando la resistenza respiratoria e evitando l'appannamento del visore.

- Protezione del capo: Il berretto ¯ dotato di tecnologia JSP Hardcap A1+Ê , superando il livello A1 dell'EN 812. il berretto ¯ inoltre facilmente rimovibile, grazie al sistema brevettatodi collegamento al visore.

- Protezione per gli occhi e il viso, ideale in ambienti con pericolo di particelle volanti.

- Stazione di ricarica: Ogni batteria ha un'autonomia di 8 ore e una batteria pu¸ essere ricaricata mentre l'altra ¯ in uso. La batteria inoltre pu¸ essere caricata senza essere rimossa dal berretto e l'intera unit¨ pu¸ essere posizionata sulla stazione di carica.

-Visore: Rivettato, policarbonato spessore 1 mm dotato di bordi in alluminio per protezione contro gli impatti.

Peso prodotto: 720 gr (875 gr con caricabatteria e stazione di ricarica)

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
		A magazzino: U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
1	EN 12941 Valori:TH1P EN 166 Valori:1B EN 812	Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione