SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Kit constructores PSL JETSTREAMÈ	**C· digo: FA2303**	**FA23 PROT. VôAS RESPIRATORIAS RESPIRADORES EL£CTRICOS**

Descripci· n

Kit port§til JetStream para construcci· n con:
Ł Casco de seguridad Mk7 con visor sellado de policarbonato
Ł Unidad de filtro tipoPSL
Ł Tubo flexible
Ł Medidor de flujo
Ł Bater²a, cargador y conector

Caracter²sticas:
Unidad montada en el cintur· n: unidadfiltrante con alarma completamente autom§tica y bater²a integrada que suministra 180 l/min de aire filtrado.
Unidad de filtro tipo PSL: Ofrece un factor de protecci· n asignado (APF) de 20 x l²mite de exposici· n ocupacional para vapores org§nicos y gases, polvos muy finos, fibras, humos y nieblas acuosas.
Visor: El visor ofrece protecci· n contra part²culas con energ²a media y velocidad alta a120 m/s (270 mph), gotas de l²quidos y metal fundido.
Las calidades · pticas del visor respetan los requisitos de la clase · ptica 1 (la m§s alta).
Casco: Casco en HDPE que ofrece protecci· n adicional contra ca²da de objetos.
Tubo: Tubo reforzado para evitar quese tuerza
Peso: 0,82 kg
Medidas de la cabeza: 530 ï 640 mm (6 İ - 7)
Tiempo de uso de la bater²a: 8 horas
Tiempo de recarga dela bater²a: 16 horas

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
		En stock: U

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
1	EN 12941 Valores:TH2 EN 166 EN 397	Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado