

Nome: Inserts BLUE POWER avec cordon 100paires	Code: FC1232	FC12 BOUCHONS ANTIBRUIT R^uUTILISABLES
---	---------------------	---

Description

Inserts filaires en silicone, lavables. Paquet de 100 paires.

SNR 32 dB.

Fr^oquence en Hz : H Att^onuation : 32

Fr^oquence en Hz : M Att^onuation : 29

Fr^oquence en Hz : L Att^onuation : 28

Fr^oq.(Hz)/Att^onuation Med./Dev. standard/ValeurAPV: 125/34.5/5.8/28.8;

Fr^oq.(Hz)/Att^onuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 250/34.4/4.4/26.0;

Fr^oq.(Hz)/Att^onuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 500/36.0/4.7/31.3;

Fr^oq.(Hz)/Att^onuation Med./Dev. standard/Valeur APV:

1000/31.9/4.6/27.3;

Fr^oq.(Hz)/Att^onuation Med./Dev. standard/ValeurAPV: 2000/36.1/4.8/31.2;

Fr^oq.(Hz)/Att^onuationMed./Dev. standard/Valeur APV: 4000/41.2/5.6/35.6;

Fr^oq.(Hz)/Att^onuation Med./Dev. standard/ValeurAPV: 8000/43.0/4.1/38.9

Le produit a ^ot^o con^u et fabriqu^o pour ²tre conforme au r^glement (UE) 2016/425 tel que modifi^o.



Cat ^o gorie III	Couleurs	Tailles disponibles En stock: U
Quantit ^o /Condt. 10	Normative de r ^o f ^o rence EN 352-2	Avertissements Environnements de travail bruyants. Stocker dans un endroit frais et sec, ^o l ^o cart des sources de chaleur. V ^o rifier que les inserts sont en parfait ^o tat avant utilisation et les remplacer s'ils sont endommag ^o s. Les inserts sont jetables, ils ne n ^o cessitent pas d'entretien.
Dext ^o rit ^o		Guide ^o l ^o entretien